SLOVENSKÝ TECHNICKÝ PREHĽAD

Zebra HC50



Technické údaje podľa podkladov Zebra Technologies.
Overené: 3. 11. 2026.

Slovenský prehľad pripravil KASO TECHNOLOGIES. Presné vyhotovenie a príslušenstvo overíme podľa objednávacieho kódu zariadenia.

Parameter	Údaj výrobcu
Uhlopriečka displeja	6 palca (15.2 cm)
Bezdrôtové pripojenie	Bluetooth 5.2, Bluetooth Low Energy (BLE)
Operačný systém	Android (podporované verzie podľa výrobcu Zebra)
Batéria / výdrž	14.63 Wh (3 800 mAh)
Rozmery *	6.5 palca dĺžka x 3.0 palca šírka x 0.49 palca hĺbka (165mm dĺžka x 76.3mm šírka x 12.5m hĺbka)
Hmotnosť *	HC20/HC25: 8.4 oz (239g) HC50/HC55: 8.5 oz (242g)
Procesor *	Qualcomm® 5430 hex-dutinka, 2.1 GHz
Displej *	6.0 palca farebný Full HD+ (1080 x 2160), 450 NITS; Corning® Gorilla® Glass
Krytie *	IP68 a IP65, s batériou podľa príslušných noriem krytia IEC
Prevádzková teplota *	+14F až +122F (-10C až +50C)
Skladovacia teplota *	-40F až +158F (-40C až +70C)
Vlhkosť *	5%-95% bez kondenzácie
Rozšírenie pamäte *	podporuje až 2TB MicroSD

* Údaje s hviezdičkou sú zo spoločného technického listu produktovej rodiny. Ak hodnota uvádza viac modelov alebo vyhotovení, platí príslušná označená časť. Dostupná výbava závisí od objednávacieho kódu.

Príslušenstvo a výbava

• Nabíjacie a dokovacie stanice

- Náhradné batérie a nabíjačky
- Napájacie zdroje a adaptéry
- Remienky a nositeľné držiaky
- Náhlavné súpravy a ich diely
- Stojany a montážne prvky

Výber konkrétnych objednávacích kódov

CRD-HC2L5L-BS1CO | Nabíjacia stanica pre jeden terminál
Jednopolohová stanica pre zdravotnícke terminály HC.

CRD-HC2L5L-BS5CO | Nabíjacia stanica pre päť terminálov
Päťpolohová stanica pre zdravotnícke terminály HC.

SAC-HC2L5L-4SCHG | Nabíjačka štyroch náhradných batérií
Samostatné nabíjanie náhradných batérií terminálov HC.

Celý výber, podklady ku kódom a podmienky kompatibility: https://www.baris.sk/zebra/hc2x-series.html#prislusenstvo

Oficiálne podklady výrobcu

Technický list (EN): https://www.zebra.com/gb/en/products/spec-sheets/mobile-computers/healthcare/hc2x-hc5x.html
Príručka príslušenstva (EN, PDF):
https://www.zebra.com/content/dam/zebra_dam/en/guide/configuration-and-accessories/hc2x-hc5x-guide-accessory-en-us.pdf

Kontakt: Andrej Cibulka, špecialista Zebra | 0902 960 026 | KASO TECHNOLOGIES, s. r. o.
Tento dokument je slovenský technický prehľad, nie oficiálny slovenský dokument spoločnosti Zebra. Úplné technické a kompatibilitné podmienky sú uvedené v originálnych podkladoch výrobcu.